

マルホン

P真シャカRUSH

【P真シャカ RUSH G】

配線商品名一覧

IOS9								
商品名	スタート	特賞	確変	予定賞球	始動口1	始動口2	不正	ガラス
MHN-1003A・X	灰	黒	桃	白				
MHN-1003C・Y	灰	黒	桃	白				緑
MHN-0003B・Z	灰	黒	桃	白			水	緑
MHN-1001H・D	灰	黒	桃	白	黄	—		緑
MHN-0008E	灰	黒	桃	白	黄	—		
MHN-0005F	灰	黒	桃	白	黄	—		緑
MHN-0001G	灰	黒	桃	白	黄	—	水	緑

基板位置と出力内容

出力内容

【白】賞球予定信号 全ての入賞口入賞時・賞球 10 個毎の出力

【緑】扉・枠開放 前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力

【灰】図柄確定回数 特図 1 + 特図 2 の図柄確定回数

【黄】始動口 特図 1 + 特図 2 (電役) のスイッチ入賞数


【黒】大当り 1 全ての大当り中 + 小当りの特定領域通過時に情報出力

【桃】大当り 2 時短中 + 特図 2 保留消化中 + 全ての大当り + 小当りに情報出力

【青】特定の領域 2 特定領域②(役物抽選) 通過時に情報出力

【赤】小当り 2 役物抽選時に情報を出力

【水】セキュリティ 大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石及び、不正電波等各種検知時、並びに設定変更、確認時、初期化リセット時に出力



(機械台裏面イメージ)

