

# 全ての大当り 【機械台のスペックに一番近くなる特賞の取り方】

## アムテックス P戦国乙女 LEGEND BATTLE

【P 戦国乙女レジェンドバトル M2AZ1Y】


### 配線商品名一覧

商品名	スタート	特賞	確変	予定賞球	始動口1	始動口2	アウト	不正	ガラス
AMT-0005A・X	灰	黒	桃	橙					
AMT-0005C・Y	灰	黒	桃	橙					緑
AMT-0005B・Z	灰	黒	桃	橙				水	緑
AMT-0006H・D	灰	黒	桃	橙	黄	—			緑
AMT-0006E	灰	黒	桃	橙	黄	—			
AMT-0006F	灰	黒	桃	橙	黄	—			緑
AMT-0006G	灰	黒	桃	橙	黄	—		水	緑
AMT-0001M	灰	黒	桃	橙	黄	—	茶	水	緑

### 基板位置と出力内容

#### 出力内容

- 【白】賞球 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力
- 【緑】扉・枠開放 遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力
- 【灰】図柄確定回数 特別図柄の変動停止毎に出力（スタート回数として接続）
- 【黄】始動口 始動口入賞毎に出力
- 【黒】大当り1 全ての大当り中に出力（大当り回数として接続）
- 【桃】大当り2 大当り中・時短中・時短終了から特図2の保留が0で変動が終了、時短終了から小当りの作動が終了するまでの間出力（時短中として接続）
- 【青】大当り3 全ての大当り中・時短中に出力
- 【赤】遊タイム突入 遊タイム突入となる変動停止又は小当りの作動が終了した場合に出力
- 【橙】メイン賞球 全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力
- 【水】セキュリティ 初動時・不正入賞エラー1（特賞）中・不正入賞エラー3（普電）・普電異常入賞エラー・特定領域異常通過エラー・メイン基板異常エラー・バックアップ異常エラー・スイッチの接続異常・磁気・電波・設定切り替え・設定確認を行っている間出力
- 【茶】アウト アウトスイッチを10個通過する度に出力
- 【紫】呼出ランプ 呼出しランプが押されている場合の出力



（機械台裏面イメージ）

