

全ての大当り 【機械台のスペックに一番近くなる特賞の取り方】

ニューギン

Pはぐれ刑事純情派

【Pはぐれ刑事純情派 L6-XY】

配線商品名一覧

商品名	スタート	特賞	確変	予定賞球	始動口1	始動口2	アウト	不正	ガラス
NWG-1009A・X	灰	桃	黒	橙					
NWG-1009C・Y	灰	桃	黒	橙					緑
NWG-0013B・Z	灰	桃	黒	橙				水	緑
NWG-1009H・D	灰	桃	黒	橙	黄	—			緑
NWG-0028E	灰	桃	黒	橙	黄	—			
NWG-0016F	灰	桃	黒	橙	黄	—			緑
NWG-0017G	灰	桃	黒	橙	黄	—		水	緑
NWG-0002M	灰	桃	黒	橙	黄	—	赤	水	緑

基板位置と出力内容

出力内容

- 【白】賞球 賞球（未払い出し分除く）10個で1パルス（約128m秒）出力
- 【緑】扉・枠開放 前枠・中枠が開放状態の間出力
- 【灰】図柄確定回数1 特別図柄が停止毎に1パルス（約128m秒）（特別図柄1+特別図柄2）
- 【黄】始動口 中始動口及び右始動口（普通電役）に入賞毎に1パルス（約128m秒）
- 【黒】大当り17 大当り中及び、全変動短縮中に出力
- 【桃】大当り2 大当り中に出力
- 【青】大当り4 全変動短縮中に出力
- 【赤】アウト アウト10個で1パルス（約128m秒）出力
- 【橙】賞球予定 賞球（未払い出し分含む）10個で1パルス（約128m秒）出力
- 【水】セキュリティ 磁気感知エラー、大入賞口不正入賞エラー、右始動口不正入賞エラー、誘導磁界検知エラー、経路切替エラー、スイッチ断線エラー、大入賞口過剰入賞エラー、ラムクリア時、設定変更中、設定確認中、設定エラー、設定エラー
- 【茶】大当り34 大当り中及びb時短突入時128msに出力
- 【紫】呼出し 呼出しボタン押下状態の間出力



（機械台裏面イメージ）

